

PAZ-2403,3 zone amplifier



Amplificator mixer PA este conceput pentru soluții audio comerciale mici cu 3 zone, fiecare zonă poate fi setată la un volum de ieșire diferit. Amplificatorul mixer rack de 19" cu player sursă audio încorporat integrează controler de paginare de zonă, preamplificator, amplificator de putere și player media într-un singur dispozitiv cu înălțime de 2U, puterea sa nominală este de 240W, are 3 intrări de microfon și 2 auxiliare intrări. Suportă aplicații pentru difuzoare de 100 V/70 V și 4-16 ohmi. Caracteristici: Amplificator cu 3 zone pentru adresa publică (PA). Amplificator de 19" pentru montare într-un rack cu o înălțime de 2U. Putere nominală 240W la ieșiri difuzoare cu 3 zone 100V. Ieșiri ale unei zone de difuzor 4-16Ohm-70V-100V. Ieșiri difuzoare cu 3 zone cu control independent al volumului. Player MP3 încorporat prin USB și SD, tuner FM, bluetooth. Cu o telecomandă IR pentru a comuta sursa și a controla volumul. 3 intrări pentru microfon, Mic1 (6,3 mm) și intrare Mic/Line 2-3 (XLR). Intrare echilibrată Mic2-3 cu comutator mic/linie și alimentare fantomă de 48V. Intrări Aux1-2 pe panoul din spate prin RCA. Funcția Mic1 VOX cu cea mai mare prioritate de intrare, cu excepția intrărilor EMC. Cu două gonguri de pre-annon și control al volumului. Protecție împotriva suprasarcinii, scurtcircuitului și temperaturii ridicate.

M szaki adatok PDF	
Power rating (RMS)	240W
Outputs	3x speaker outputs 100V, AUX1-2, RCA
Inputs	Mic1 (6,3 mm), Mic/Line 2-3 (XLR)
Media player	MP3 via USB and SD, FM tuner, bluetooth
Zones	3
Power supply	230V AC; 50-60Hz
Frequency range	80 - 16.000 Hz
THD	<0.1%
S/N ratio	>70dB
Power consumption, operation	400W
Dimensions	418(W)x318(D)x88(H)mm
Weight	12kg