

DESCRIPCIÓN

- Altavoces exponenciales, serie TI con difusor exponencial y boca redonda, construidos en aluminio.
- Adecuados para todo tipo de instalaciones de megafonía interior o exterior en grandes espacios.
- Construcción robusta.

**INSTRUCCIONES DE USO**

- Para cambiar la potencia, quite la tapa trasera y conecte el cable a la potencia deseada.
- Conecte los altavoces en paralelo. Para el correcto equilibrio de la instalación, la suma total de las potencias conectadas en todos los altavoces, debe ser igual o menor que la potencia total del amplificador. Si la suma de la potencia conectada a los altavoces es mayor que la suministrada por el amplificador, pueden originarse averías en el mismo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	TI-12	TI-14	TI-16
CARACTERÍSTICAS	Altavoz exponencial de aluminio con transformador de línea 100 V.		
POTENCIA	25 W		50 W
RESPUESTA	220-10.000 Hz		200-10.000 Hz
IMPEDANCIA	Alta Z línea 100 V: 400 Ω (25 W) 500 Ω (20 W) 670 Ω (15 W) 1.000 Ω (10 W)		Alta Z línea 100 V: 200 Ω (50 W) 250 Ω (40 W) 333 Ω (30 W) 500 Ω (20 W)
SENSIBILIDAD	107 dB a 1 W/1 m		108 dB a 1 W/1 m
ÁNGULO DE COBERTURA	110 °		100 °
MATERIAL	Aluminio		
COLOR	Gris (RAL 7048)		
MEDIDAS	30 cm Ø x 36 cm fondo	36 cm Ø x 41 cm fondo	41 cm Ø x 44 cm fondo

GARANTÍA

Este producto ha sido sometido a prueba y ha superado el correspondiente control de calidad antes de su puesta en el mercado.

FONESTAR garantiza la conformidad del producto para el uso al que está destinado durante un periodo de 2 años a partir de la fecha de entrega y se compromete a su reparación o sustitución en los términos que expresa la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.

La falta de conformidad en los 6 primeros meses por un defecto de fabricación será subsanada sin más trámites que los indicados en este documento relativos a la presentación de justificantes de compra. A partir de los 6 primeros meses **FONESTAR** se reserva el derecho de requerir la justificación de que el producto se entregó con dicha falta.

Quedan excluidas de esta garantía las averías producidas por: uso inadecuado o negligente, accidentes, piezas sometidas a desgaste natural, roturas, quema, derrame de líquidos u otras sustancias o humedad excesiva, deterioro de pilas y manipulación interna del aparato, del software o de sus componentes por personal no autorizado y, en general, por cualquier uso disconforme con la naturaleza del producto y la finalidad del contrato.

En caso de necesitar algún servicio durante el periodo de garantía por la falta de conformidad, póngase en contacto con el comercio o distribuidor donde adquirió el producto en un plazo máximo de dos meses desde tener conocimiento de ella. Solo en caso de que le resulte imposible o suponga una carga excesiva deberá dirigirse directamente a **FONESTAR**.

Es imprescindible la presentación de la factura o justificante de compra con indicación de la fecha, sin enmiendas ni tachaduras, para acogerse a los beneficios de esta garantía.

Este documento añade datos y nunca disminuye los derechos legales del usuario, que en todo caso está amparado por la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Noviembre.



FONESTAR está adherida a Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", con el número 03497 y todos nuestros artículos llevan el Punto Verde respaldado por nuestra adhesión y cotización al mencionado organismo para el reciclado y gestión posterior de todos nuestros embalajes.

FONESTAR está inscrito en el Registro de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE) como sección especial del Registro de Establecimientos Industriales (REI) con el número de inscripción 001851. FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (España)

www.fonestar.com

DESCRIÇÃO

- Altifalantes exponenciais, série TI com difusor exponencial e boca redonda, construídos em alumínio.
- Adequados para todo o tipo de instalações de megafonia interior ou exterior em grandes espaços.
- Construção robusta.

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

- Para alterar a potência, remova a tampa posterior e ligue o cabo à potência desejada.
- Ligue os altifalantes em paralelo. Para o correto equilíbrio da instalação, a soma total das potências ligadas nos altifalantes deverá ser igual ou menor que a potência total do amplificador. Se a soma da potência ligada aos altifalantes é maior que a fornecida pelo amplificador, poderá causar avarias no mesmo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	TI-12	TI-14	TI-16
CARACTERÍSTICAS	Altifalante exponencial de alumínio com transformador de linha 100 V.		
POTÊNCIA	25 W		50 W
RESPOSTA	220-10.000 Hz		200-10.000 Hz
IMPEDÂNCIA	Alta Z linha 100 V: 400 Ω (25 W) 500 Ω (20 W) 670 Ω (15 W) 1.000 Ω (10 W)		Alta Z linha 100 V: 200 Ω (50 W) 250 Ω (40 W) 333 Ω (30 W) 500 Ω (20 W)
SENSIBILIDADE	107 dB a 1 W/1 m		108 dB a 1 W/1 m
ÂNGULO DE COBERTURA	110 °		100 °
MATERIAL	Alumínio		
COR	Cinzeno (RAL 7048)		
MEDIDAS	30 cm Ø x 36 cm profundidade	36 cm Ø x 41 cm profundidade	41 cm Ø x 44 cm profundidade

GARANTIA

Este produto foi submetido a testes e superou o correspondente controlo de qualidade antes de ser colocado no mercado.

FONESTAR garante a conformidade do produto para a utilização a que está destinado durante um período de 2 anos a partir da data de entrega, compromete-se à sua reparação ou substituição nos termos que expressa a Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.

A falta de conformidade nos primeiros 6 meses por um defeito de fabrico será corrigida sem mais trâmites que os indicados neste documento, relativos à apresentação do comprovativo de compra. A partir dos primeiros 6 meses, a **FONESTAR** reserva-se ao direito de requerer a justificação de que o produto foi entregue com a dita falta.

Ficam excluídas desta garantia as avarias produzidas por: uso inadequado ou negligente, acidentes, peças submetidas a desgaste natural, roturas, queimaduras, derrame de líquidos, outras substâncias ou humidade excessiva, deterioro das pilhas e manipulação interna do aparelho, do software ou das suas componentes por pessoal não autorizado e em geral por qualquer utilização desconforme com a natureza do produto e a finalidade do contrato.

No caso de necessitar de algum serviço durante o período de garantia por falta de conformidade, contacte com a loja ou distribuidor onde adquiriu o produto num prazo máximo de dois meses desde que teve conhecimento dela. Só no caso de lhe ser impossível ou suponha uma carga excessiva, deverá dirigir-se directamente à **FONESTAR**.

É imprescindível a apresentação da factura ou comprovativo de compra com indicação da data, sem emendas nem riscos, para ter direito aos benefícios desta garantia.

Este documento acrescenta dados e nunca diminui os direitos legais do utilizador, que em todo o caso está protegido pela Lei Geral para a Defesa dos Consumidores e Utilizadores, Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de Novembro.



FONESTAR aderiu à Ecoembalajes España, S. A. "ECOEMBES", com o nº 03497 e todos os nossos artigos têm o símbolo Punto Verde, devido à nossa adesão no mencionado organismo para a reciclagem e posterior gestão de todas as nossas embalagens.

FONESTAR está inscrita no Registro de Aparelhos Eléctricos e Electrónicos (RAEE) como secção especial do Registro de Estabelecimentos Industriais (REI) com o número de inscrição 001851. FONESTAR S.A. - NIF A28780443 - Polígono Trascueto - 39600 Revilla de Camargo, Cantabria (Espanha)

www.fonestar.com